Valleylab™

REF E0512 **Кабель биполярного пинцета**
3,6 m (12')



Не используйте изделие, если упаковка вскрыта или повреждена




При изготовлении не используется натуральный латекс


Включение ножной педалью

Для использования при максимальном пиковом напряжении 600 В.



Диапазон влажности



Диапазон температур

Назначение

Биполярный пинцет Valleylab™ с кабелем предназначен для удаления тканей и остановки кровотечения при помощи высокочастотного электрического тока.

Перед хирургической операцией

1. достоверьтесь в том, что элетрохирургический генератор включен.
2. Откройте пакет и достаньте шнур, применяя ацептическую методику.
3. Снимите ленту со шнура.
4. При соединении применяяйте стерильный шнур и стерильное прилагаемое устройство. Действуйте в соответствии с инструкцией, приданной к прилагаемому устройству, чтобы правильно присоединить шнур.
5. Соедините шнур с генератором. Для того чтобы правильно соединить шнур с генератором, следуйте инструкции.

Предупреждение

Пользователь не может своими силами осуществить достаточную очистку и (или) стерилизацию данного изделия для его безопасного повторного использования, и поэтому оно предназначено для одноразового использования. Попытки очистки или стерилизации данных устройств могут привести к биологической несовместимости, инфекции или нарушению работы изделия, что представляет риск для пациента.

Опасность электрошока
Присоединяйте шнур к электрохирургическому генератору только тогда, когда генератор выключен или находится в режиме ожидания, если это возможно. Невыполнение этого правила может привести к травме или электрическому шоку пациента или персонала операционной.

Соедините прилагаемые устройства с соответствующим разъемом. Неправильное соединение может привести к самопроизвольной активации или другим потенциально опасным ситуациям.

Опасность электрошока Убедитесь в том, что шнур инструмента правильно и надежно присоединен и что не имеется обнаженных металлических поверхностей. Контакт с металлическими деталями может привести к электрошоку или ожогам хирургического персонала или пациента.

Разместите кабели хирургических электродов таким образом, чтобы не было контакта с телом пациента или другими проводниками.

После хирургической операции

1. Выключите электрохирургический генератор.
2. Отсоедините шнур прилагаемого устройства.
3. Отсоедините шнур от генератора.

Обратите внимание

При отсоединении шнура всегда тяните за корпус соединителя. Не натягивайте шнур дополнительного устройства для того, чтобы отсоединить шнур от прилагаемого устройства или генератора. В противном случае может произойти повреждение прибора.

4. Используйте шнур в соответствии с политикой больницы.